

## Optimaliseren Z-Wave netwerk door parameters FIBARO apparaten te wijzigen

### Beschrijving

Deze handleiding bevat een set aan parameters die aangepast kunnen worden voor het verminderen van het totale verkeer op het Z-Wave netwerk.

### Benodigdheden

- Z-Wave Controller
- Eén van de volgende apparaten: FIBARO Wall Plug, Dimmer 2, Switch 2, RGBW 2, Roller Shutter 3, Walli Dimmer, Walli Switch, Walli Outlet, Walli Roller Shutter.

### Parameter suggesties

**Let op!** Door het wijzigen van deze parameters beïnvloed je de real-time weergave van het energie verbruik van je Z-Wave apparaten. Energie verbruik rapportages worden met vertraging nog steeds verstuurd worden naar de controller.

#### Wall Plug FW 3.2 of hoger:

- Parameter 10 aanpassen naar 90
- Parameter 11 aanpassen naar 50
- Parameter 12 aanpassen naar 120s
- Parameter 13 aanpassen naar 200
- Parameter 14 aanpassen naar 5400

#### Dimmer 2:

- Parameter 50 aanpassen naar min. 30%
- Parameter 52 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 53 aanpassen naar min. 150

#### Switch 2:

- Parameter 50 aanpassen naar min. 50%
- Parameter 51 aanpassen naar min. 60s
- Parameter 53 aanpassen naar min. 500
- Parameter 54 aanpassen naar min. 50% / alleen bij Double Switch 2 – FGS-223
- Parameter 56 aanpassen naar min. 60s / alleen bij Double Switch 2 – FGS-223
- Parameter 57 aanpassen naar min. 500 / alleen bij Double Switch 2 – FGS-223
- Parameter 58 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 59 aanpassen naar min. 5400

## RGBW Controller 2:

- Parameter 62 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 65 aanpassen naar min. 100
- Parameter 66 aanpassen naar min. 5400

## Roller Shutter 3:

- Parameter 61 aanpassen naar min. 40%
- Parameter 62 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 65 aanpassen naar min. 100
- Parameter 66 aanpassen naar min. 5400

## Walli Dimmer

- Parameter 61 aanpassen naar min. 40%
- Parameter 62 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 65 aanpassen naar 200
- Parameter 66 aanpassen naar min. 5400

## Walli Outlet

- Parameter 61 aanpassen naar min. 40%
- Parameter 62 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 65 aanpassen naar 200
- Parameter 66 aanpassen naar min. 5400

## Walli Switch

- Parameter 61 aanpassen naar min. 40%
- Parameter 62 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 63 aanpassen naar min. 40% / alleen bij Double Switch Mode
- Parameter 64 aanpassen naar min. 5400 / alleen bij Double Switch Mode
- Parameter 65 aanpassen naar 200
- Parameter 66 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 67 aanpassen naar min. 200 / alleen bij Double Switch Mode
- Parameter 68 aanpassen naar min. 5400 / alleen bij Double Switch Mode

## Walli Roller Shutter

- Parameter 61 aanpassen naar min. 40%
- Parameter 62 aanpassen naar min. 5400
- Parameter 65 aanpassen naar 200

# FIBARO<sup>®</sup>

- Parameter 66 aanpassen naar min. 5400